

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P1711 (КОМПЬЮТЕР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ)

МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ ИЛИ 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМСТТ

Компьютер автоматизированной коробки передач с ручным управлением	
Код ошибки	P1711
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Ошибка сигнала положения исполнительного элемента сцепления - Первичный контур : Цепь разомкнута
Описание диагностики	Разрыв цепи или короткое замыкание на "+" в клеммах 10 или 11 12-клеммного черного разъема компьютера ; Обнаружена неисправность датчика положения сцепления Время подтверждения ошибки : 1с
Условия возникновения кода ошибки	Должны выполняться следующие условия - Зажигание включено - Не работает стартер
Техническое уточнение по условиям возникновения кода ошибки	Правильное напряжение питания составляет от 8 В до 16 В (Клемма 3 28-клеммного разъема)
Условия исчезновения кодов неисправности	ABSENCE DE DEFAUT (ОТСУТСТВИЕ ОШИБКИ) (В течение не менее 1 с)
Аварийные режимы при наличии неисправности	Включение передачи невозможно Разрыв в передаче мощности при приближении к режиму холостого хода Движение с пониженной подачей выключено Если нарушение происходит при переключении передачи - Разрыв в передаче мощности - Требование экстренного переключения в положение нейтрали Кроме действия фазы Stop and Start - Если двигатель останавливается при наличии неисправности и включенной передаче : Невозможен запуск двигателя Для автомобилей, оснащенных системой "Stop and Start" (остановка и возобновление движения) : Функция stop and start отключена Если код неисправности появляется во время фазы "Stop and Start", то повторный запуск двигателя в режиме Stop and Start невозможен
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений (*)	Сигнализатор "SERVICE" Индикатор спортивного режима Индикатор режима "снег" Сигнализаторы автоматизированной коробки передач с ручным управлением 6 скоростей или автоматической коробки передач (Оранжевый треугольник PRND) Индикация "-" на панели приборов
Основные возможные претензии клиентов	Трудность/невозможность переключения передачи коробки передач Недостаточная мощность Проблема с запуском Отсутствие автоматической остановки двигателя Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля Невозможность привести автомобиль в движение
Подозрительные зоны	Датчик положения сцепления Компьютер автоматизированной коробки передач с ручным управлением Жгут электрических проводов

12 -клемный разъем компьютера автоматизированной коробки передач с ручным управлением
12-канальный жгут проводов компьютера автоматизированной коробки передач

(*) В зависимости от типа двигателя и комплектации автомобиля.