



I - подключение, перезапуск алгоритма заряда

II - заряд установленным током (Ток 1)

III - при достижении напряжения = **Напр2**, ток изменяется на **Ток 2**

IV - при достижении **Напр1**, ток выключается, когда напряжение на А.Б. снизится до **Напр3**, ток включается, далее процесс повторяется

V - заряд окончен, паузы между импульсами тока много больше времени протекания тока.

Внимание! При подключении или перезапуске алгоритма заряда (на графике интервал *I*) З.У. в течение 30-60 сек фиксирует напряжение и удерживает min ток. В течение этого времени необходимо провести все подключения. Далее З.У. работает согласно выбранному алгоритму.